取扱説明書　デジタコ連携ハーネス　DROP-003

梱包内容

・接続ケーブル　　・取扱説明書（本書）

その他必要なもの

・デジタコ用拡張ハーネス
（富士通製）

接続方法

1. DROP-002 の 10P コネクターへ本製品の端子を接続します。（下図⑦へ接続）
2. 富士通製デジタコ（MBCD または DTS-A1）へ拡張ハーネス（別売）を接続してください。
3. 拡張ハーネスより出ている「拡張入力 SW3」へ本製品のコネクターを接続します。
   ※富士通製デジタコの拡張ハーネスにつきましては取扱店へお問合わせください。

配線図

DROP-002

富士通製デジタコ
MBCD　または　DTS-A1

1 10Pコネクターの⑦へ
本製品の端子を接続します。
※端子をコネクターへ一度差すと
　抜けませんのでご注意ください。

2 拡張ハーネスを
接続します。

10P コネクターへの接続位置

7

接続ケーブル(緑)

向きに注意!

No.7

（緑色）

「拡張SW入力3」ラベル

3 拡張ハーネスの「拡張SW入力3」の
コネクターへ本製品を接続します。
※拡張SW入力3以外のコネクターには
　接続しないでください。

株式会社コムテック
〒470-0206　愛知県西加茂郡三好町莇生下石田60番地
サービス部　PHONE 0561-36-5654
ホームページ　http://www.e-comtec.co.jp